

PT 5500

- Multimediaterminal am Patientenbett – der Alleskönner

Das PT 5500 entspricht genau den Anforderungen unserer Kunden. Es besticht durch seinen großen Touch-Screen Bildschirm und seine intuitive Bedienung. Die unterschiedlichsten Applikationen können einfach über eine Berührung am Display ausgewählt werden.

Dieses Terminal vereint multimediale Dienstleistungen und prozessoptimierende Softwarelösungen in einem Terminal. Es stehen Ihnen Applikationen wie IP TV, Radio over IP, Video on Demand, SIP-Telefonie, Menübestellung, medizinisch/pflegerische Applikationen, etc. zur Verfügung. – für jegliche Wünsche und Bedürfnisse ist in diesem Gerät etwas enthalten.

Ob über Decken- oder Wandschwenkarmmontage, das PT 5500 ist sowohl für den Benutzer als auch für das Pflegepersonal jederzeit optimal positionierbar.

Lassen Sie sich davon überwältigen welchen Komfort Sie durch dieses Gerät in Ihrem Haus erhalten. – Sie werden begeistert sein!



Funktionsweise

Das PT 5500 bietet im leistungsfähigen Vollausbau folgende Leistungen

- Telefonieren
- Radio und TV über eingebauten Tuner oder IP-Streams
- Video on Demand (individuelle Filme)
- WebBrowser
- Lichtruf zum Absetzen eines Lichtrufes ins Lichtrufsystem
- Internet/Intranetzugang, bedienbar über Touch-Screen oder Tastatur mit Joystick/Trackball
- Chipkartenleser für zentrale oder dezentrale Systeme
- bedienbar über Gerätefolientastatur, MediaBox Handset oder Tastatur mit Joystick/Trackball
- AV-Anschluss für Spielkonsole usw.
- eingebaute Leselampe

- krankenhausinterne Informationen – Termine wie Krankenhaushomepage, Vernissagen, Messeordnung, Gesundheitsvorsorgetipps, u.v.m.
- zentrale Abrechnung von Telefon und TV über das **pascom** Kommunikationssystem
- Menüs auswählen und bestellen

Technische Daten

Internetanbindung

Betriebssystem

Windows CE 6.0

Applikationen

- **pascom** Terminal V 1.0
 - einfache Bedienung
 - Menüsteuerung
 - Terminal Server Zugriff in Shell integriert
 - inkludierter Fernwartungszugang
 - hoher Sicherheitsstandard
- Folienkeyboard mit Joystick/Trackball

Tastatur

Fernsehen

Bildschirm

- 15" TFT
 - Touchdisplay
- XGA 1024 x 768
350 cd/m²

Auflösung

Leuchtdichte

Abdeckung LCD

Videotext

Tuner

Programmplätze

Programmierung

Bedienung des Terminals

Touch-Sensor

Standard Text

Hyperband-Tuner, kabeltauglich

99, frei programmierbar

zentrale Programmierung

optional erhältliche Patienten-

Fernbedienung

Ton

Stereo

Technische Daten

Rundfunk

Bereich	UKW Stereo
Programmplätze	30
Tonübertragung TV-FM	wahlweise über eingebaute Lautsprecher (Stereo) oder über Stereo-Kopfhörer 3,5 mm (frei programmierbar)
Gehäuse	Kunststoff, ABS, schlagfest, Wischdesinfektionsmittel beständig
Farbe	Weiß (RAL 9002 oder RAL 9010)
Farbe Folientastatur	nach Wahl des Kunden (nach RAL oder PANTONE)
Maße, ca.:	H x B x T – 320 x 390 x 60 mm
Leistungsaufnahme	<ul style="list-style-type: none"> • Stand-by-Betrieb ca. 5 Watt • Betrieb ca. 20 Watt

Bedientasten auf der Folientastatur

TV ein	mit Led
Rundfunk ein	mit Led
Aus für alle Betriebsarten	mit Stand-by-Led
Info-Taste für Informationen	
Jalousiensteuerung	rauf/runter
Programm +/-	bis zu einem programmierten Maximalwert
Lautstärke +/-	bis zu einem programmierten Maximalwert
Helligkeit +/-	bis zu einem programmierten Maximalwert
Kontrast +/-	bis zu einem programmierten Maximalwert
Sicherheit	EN 60601
IP Schutzklasse	IP 40
Reinigung und Pflege	beständig gegen alkoholhaltige Wischdesinfektionsmittel